

Visori serie D190 release U69



D190 release U690

Versione

Standard



D195 release U695

Versione

stampante integrata

Terminale D190/5 release U690/5

CARATTERISTICHE TERMINALE D190/195 release U680/5:9

- carpenteria inox
- sostegno posteriore per aggancio a parete
- display n° 2 righe da 6 cifre + segno a scarica di gas h effettivi 12,5 mm ad alta visibilità
- aggancio automatico di zero all'accensione $\pm 20\%$. con segnalazione in chiaro del fuori zero
- alimentazione, tramite alimentatore interno 220VAC 50/60 Hz
- umidità relativa 85% non condensante
- grado di protezione secondo Din 40050 IP 54

TASTIERA A 26 TASTI CON FUNZIONI DIRETTE PER

- tara 100 % del FS (autopesata/digitale)
- richiamo delle tare memorizzate (20)
- visualizzazione peso lordo, con inserita una tara
- somma/visualizzazione dei pesi netti
- visualizzazione del peso in Hr (x10)
- centro zero $\pm 2\%$ FS
- passaggio dalla piattaforma P1 a P2
- stampa del parziale
- stampa del totale
- tasti alfanumerici per scrittura
- 4 tasti programmabili (macro)

7 LED AVVISATORI DI

- centro zero
- tara inserita
- tara bloccata
- peso lordo
- è inserita la stampa in automatico con peso fermo e diverso da "0"
- esiste un codice attivo
- piattaforma attiva P2

ARCHIVI:

- 750 (reali), associati a codici di richiamo breve (PIN)
- ogni archivio può essere gestito in ingresso (segno +) o in uscita (segno -) con stampa dei movimenti e del totale il PIN (codice di richiamo breve) la tara codice dell'oggetto (15 colonne) alfanumeriche nome dell'oggetto (25 colonne) alfanumeriche con stampa del totale per ogni singolo codice PIN suddivisi per ingresso/uscite
- 1 archivio bianco, dove sono inseriti tutti i movimenti, senza il codice PIN
- 1 archivio virtuale dove si stampano tutti i dati, senza che siano inseriti in nessun archivio, non concorrono nelle stampe

POSSIBILITÀ DI STAMPA SU:

- stampante satellite remota (mod D190)
- stampante a bordo (mod D195)
- stampante a bordo (mod D195) + stampante satellite remota "compatibile" (in contemporanea degli stessi dati)

USCITE/INGRESSI STANDARD:

- n° 1 ingresso per piattaforma P2 
- n° 1 Uscita seriale, RS 232 dedicata alla stampante con possibilità di collegamento, a qualunque tipo di stampante (min 40 colonne), con ingresso seriale, in emulazione IBM o Epson
- n° 1 Uscita seriale. RS 232 per PC
- n° 1 Uscita seriale RS 485 per PC

STAMPA MOD 195 CON STAMPANTE

- della testata e del piede (3 righe + 3 righe da 40 caratteri max cad.) liberamente programmabili
- 1 riga di codifica liberamente programmabile per lotto, terminale, data preparazione/ scadenza, operatore ecc
- n° progressivo del ticket (con incremento automatico)
- data e ora (con incremento automatico)
- PIN (codice di richiamo personale, numerico, max 500)
- codice alfanumerico, del prodotto (15 colonne) alfanumeriche
- nome prodotto, alfanumerico (25 colonne) alfanumeriche
- n° progressivo della pesata
- lordo, tara, netto
- parziale/totale del singolo PIN e somma del parziale /totale di tutti i PIN (in ingresso con segno +, o uscita con segno -) 5000 movimenti
- parziale/totale del codice bianco (senza PIN e registrazione delle somme)
- stampa con codice virtuale (senza PIN e senza registrazione nelle somme)
- 9 tipi di ticket preimpostati, liberamente selezionabili dall'operatore

TIPI TICKET OTTENIBILI CON STAMPANTE INTEGRATA

BILANCERIA COLOMBI

VIA LAZIO 87 BUCCINASCO (MI)

TEL 02 45713365

TERMINALE 1

TICKET 84 Data 15-04-20 Ora 14:35

Prog	Lordo Kg	Tara Kg	Netto Kg
------	----------	---------	----------

Pin	---	Cod	-----
-----	-----	-----	-------

1	85,900	10,000	75,900
---	--------	--------	--------

2	85,900	10,000	75,900
---	--------	--------	--------

3	85,900	10,000	75,900
---	--------	--------	--------

Ticket tipo 1A

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)

Sono state eseguite due pesate/conteggi consecutivi

In questo esempio è stata omessa:

- la stampa del parziale
- la stampa del GT

Nota

L'intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT

BILANCERIA COLOMBI

VIA LAZIO 87 BUCCINASCO (MI)

TEL 02 45713365

TERMINALE 1

TICKET 86 Data 15-04-20 Ora 14:36

Prog	Lordo Kg	Tara Kg	Netto Kg
------	----------	---------	----------

Pin	---	Cod	-----
-----	-----	-----	-------

1	85,900	10,000	75,900
---	--------	--------	--------

WWW BILCO.IT

VIA LAZIO 87 BUCCINASCO (MI)

TEL 02 45713365

Ticket tipo 1B

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- piede 3 righe liberamente programmabili

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Lordo Kg	Tara Kg	Netto Kg
----------	---------	----------

85,900	10,000	75,900
--------	--------	--------

* 75,900*



Ticket tipo 1C

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- Lordo Tara Netto
- il codice a barre (cod 39)

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Netto Kg
75,900

Ticket tipo 1D

SCALA 1 ≅ 1

E' rappresentato

Con variante, di settaggio alla stampante 2 x Height

Stampa :

- Netto

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

BILANCERIA COLOMBI

VIA LAZIO 87 BUCCINASCIO (MI)

TEL 02 45713365

TERMINALE 1

TICKET 101 Data 15-04-20 Ora 16:11

Prog Lordo Kg Tara Kg Netto Kg

Pin 006 Cod

Nome MANIGLIE

1	85,900	10,000	75,900
2	85,900	10,000	75,900
3	85,900	10,000	75,900

Ticket tipo 2°

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- nome del prodotto alfanumerico (se esistente)

Note

Se il Pin non è stato in precedenza memorizzato, non stampa il nome Sono state eseguite due pesate consecutive

L'intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT

In questo esempio è stato omessa:

- la stampa del parziale
- la stampa del GT

BILANCERIA COLOMBI

VIA LAZIO 87 BUCCINASCIO (MI)

TEL 02 45713365

TERMINALE 1

TICKET 92 Data 15-04-20 Ora 14:39

Prog Lordo Kg Tara Kg Netto Kg

Pin --- Cod -----

1	85,900	10,000	75,900
---	--------	--------	--------

WWW BILCO.IT

VIA LAZIO 87 BUCCINASCIO (MI)

TEL 02 45713365

Ticket tipo 2B

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- nome del prodotto alfanumerico (se esistente)

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Note

Se il Pin non è stato in precedenza memorizzato, non stampa il nome Sono state eseguite due pesate/conteggi consecutivi

L'intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT

In questo esempio è stato omessa:

- la stampa del parziale
- la stampa del GT

BILANCERIA COLOMBI

VIA LAZIO 87 BUCCINASCO (MI)

TEL 02 45713365

TERMINALE 1

TICKET 94 Data 15-04-20 Ora 14:42

Prog Lordo Kg Tara Kg Netto Kg

Pin --- Cod -----

1 85,900 10,000 75,900

Ticket tipo 3A

SCALA 1 ≅ 1

Stampa :

- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Note


Se il Pin non è stato in precedenza memorizzato, non stampa il codice

Pin --- Cod -----

Lordo Kg Tara Kg Netto Kg

85,900 10,000 75,900

* 75,900*



Ticket tipo 3B

SCALA 1 ≅ 1

E' rappresentato

Con variante, di settaggio alla stampante 2 x Height

Stampa :

- Pin , codice
- Lordo Tara Netto
- il codice a barre (cod 39)

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Netto Kg

75,900

* 75,900*



Ticket tipo 3C

SCALA 1 ≅ 1

E' rappresentato

Con variante, di settaggio alla stampante 2 x Height

Stampa :

- netto
- il codice a barre (cod 39)

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata